


Аккумулятор DS-PA-Battery

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Аккумулятор DS-PA-Battery является аккумулятором для охранных панелей AX Hub или AX Hybrid.

Основная информация

- Совместимость с охранной панелью AX Hub или AX Hybrid в качестве резервного источника питания
- Обеспечение автономной работы панели AXHub в течение 12 часов



Спецификации

Электрические характеристики и рабочие условия	
Минимальная емкость	4520 мА·ч
Стандартная емкость	4610 мА·ч
Стандартное напряжение	(3.8 × 1S1P) В
Предельное напряжение	(4.35 × 1S1P) В
Основное	
Вид товара	Аккумулятор
Тип товара	Литий-ионный аккумулятор
Модель	765965
Рабочая влажность	Относительная влажность 65 ± 20 %
Размеры	58.9 × 67.9 × 7.85 мм
Масса	65 г
Сценарий применения	В помещении
Температура хранения	От -20 до +45 °С (восстановление за 1 месяц ≥ 85 %) От -20 до +35 °С (восстановление за 3 месяца ≥ 85 %) От -20 до +25 °С (восстановление за 12 месяцев ≥ 85 %)
Производитель	LI-FUN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED. TANYES Science & Technology Town, No. 128, Pioneer Road, Tianyuan District, Zhuzhou City, Hunan Province, P.R.China

Доступные модели

DS-PA-Battery

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.