

FALCON EYE

FE-MTR1300



Краткое руководство пользователя



RU Версия: 1.0


Содержание

Аппаратное подключение.....	2
Просмотр в iOS.....	3
Просмотр в Android.....	5
Просмотр на ПК.....	9
Последнее, но не менее важное.....	12



Подключение


1. Прикрутите антенну к задней части устройства. Установите её в вертикальное положение.
2. Подключите кабель питания и подождите, пока камера включится. Подсоедините камеру к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.



Просмотр в iOS



1. Загрузите приложение **P2PCam264** из App Store.
2. Нажмите на иконку «Add camera» (Добавить камеру).




3. Выберите камеру, найденную в локальной сети (LAN) или нажмите на кнопку «QR code» (QR-код), чтобы просканировать QR-код, расположенный в верхней части камеры. Таким образом, вы получите идентификатор пользователя (UID).
4. Введите имя камеры и пароль. Пароль по умолчанию - «admin» (без кавычек).

5.

Name	<input type="text" value="falcon"/>
UID	E74X8XREJ4BBA16...
Password	<input type="password" value="••••"/>

Note: factory default password:admin



В



целях


безопасности

смените пароль вашей IP-камеры по умолчанию таким образом, чтобы ваша безопасность и конфиденциальность не пострадали.

6. Выберите камеру, которую вы только что добавили, чтобы начать просмотр видео в режиме реального времени.



7. Чтобы начать настройку вашей камеры для операций в

беспроводной сети, нажмите на  после «Advanced settings» (Расширенные настройки).

8. Камера начнет поиск Wi-Fi соединений. Выберите Wi-Fi соединение или сетевой идентификатор (SSID). Введите пароль для вашего Wi-Fi соединения.




9. Как только настройки Wi-Fi будут успешно завершены, можно



будет отключить сетевой кабель от камеры и начать использование камеры по беспроводной сети.

10. Вы можете изменить пароль вашей камеры в меню «Advanced Settings» (Расширенные настройки).


Просмотр в Android



1. Загрузите приложение





m264 из



Google's Play

Store или на нашем сайте <http://falconeye.su/>.


2. Запустите приложение **P2PCam264** и нажмите на «Click here to add camera» (Нажмите здесь, чтобы добавить камеру).
3. Кликните на кнопку «Search» (Поиск), чтобы найти камеру в



локальной сети (LAN).


Если поиск не принес результатов, нажмите на кнопку «scan» (сканировать), чтобы начать сканирование QR-кода, расположенного в нижней части камеры. Таким образом вы получите UID. Если ни один из предложенных вариантов не помогает, введите его вручную.


4. Введите пароль камеры по умолчанию в поле Security Code (код доступа) и добавьте имя камеры. Пароль по умолчанию - «admin» (без кавычек).







5. Выберите камеру, которую вы только что добавили, чтобы начать просмотр видео в режиме реального времени.

6. Кликните на , нажмите на «Edit Camera» (Редактировать камеру) после «Advanced setting» (Расширенные настройки)



7. Нажмите на «Manage Wi-Fi Networks» (Управление Wi-Fi-сетями).


8. Выберите ваше соединение Wi-Fi или ID сети, а затем



введите пароль.

Как только настройки Wi-Fi будут успешно завершены, можно будет отключить сетевой кабель от камеры и начать использование камеры по беспроводной сети.


9. В целях безопасности смените пароль для вашей IP-камеры, вернувшись в меню «Advanced Settings» (Расширенные настройки) и выбрав «Modify Security Code» (Изменить код доступа).



Просмотр на ПК


1. Вставьте CD-диск. Программа **EasyView Installer** запустится автоматически. Если у вас нет CD-диска, вы всегда можете загрузить программу с сайта:
www.falcon.su
2. Запустите мастер установки **IPCAM Setup Wizard**, кликнув на иконку на рабочем столе.
3. Нажмите на «Search for Cameras» (Поиск камер). Выберите вашу камеру. Нажмите на «Setup Wizard» (Мастер установки).
4. Появится экран, с помощью которого вы сможете настроить IP-адрес камеры. Если вы сомневаетесь, как правильно это сделать, выберите «Automatically configure IP for me» (Автоматически настроить IP для меня). Обратите внимание, что необходимо






включить DHCP на шлюзе. Нажмите кнопку Далее.

5. Введите пароль камеры. Пароль по умолчанию - «admin» без кавычек.
6. В целях безопасности рекомендуется сменить пароль по умолчанию для вашей IP-камеры таким образом, чтобы ваша безопасность и конфиденциальность не пострадали.
7. Выберите свой часовой пояс («Time Zone») и активируйте



синхронизацию («Synchronize») с сетевыми часами. Или же можно синхронизировать время с вашим компьютером, выбрав «Same with this computer» (как на этом компьютере).

8. Выберите ваше Wi-Fi-соединение и введите пароль Wi-Fi после сообщения. Если вы не хотите активировать Wi-Fi, кликните на «Next» (Далее).
9. Как только камера будет успешно настроена, кликните на «Access This Camera» (доступ к этой камере), чтобы начать просмотр видео



в режиме реального времени с помощью программы **EasyView**.

10. Также вы можете добавить камеру вручную из **EasyView**. Введите серийный номер или UID, имя пользователя и пароль вашей камеры. Вся перечисленная информация указана на нижней панели камеры.

Более подробная информация

Найти более подробную информацию, просмотреть демо-версии и

узнать больше о IP-камере можно на сайте www.falconeye.su

Техническая поддержка

Если у вас возникнут проблемы с настройками камеры, обратитесь за помощью к подробному руководству пользователя на компакт-диске или скачайте его с сайта www.falconeye.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ ПРОДАВЦА

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ _____

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА _____

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА _____

Гарантийный талон

С условиями гарантии ознакомлен _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 (495) 788 38 00