



Оповещатель  
охранно-пожарный световой

«Призма-102»

ПАСПОРТ  
САПО.425543.026ПС



Сертификат соответствия  
С-RU. ПБ01.В.02638



Декларация о соответствии  
TC № RU Д-RU.MM04.В.04277

## Общие сведения

1

Оповещатель охранно-пожарный световой «Призма-102» предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло. Оповещатель выпускается в вариантах исполнения:

	Вариант исполнения	Надпись на оповещателе
«Призма-102»	00	«ВЫХОД»
	01/02	«Направление к выходу влево/вправо»
	03	«Запасный выход»
	04	«Автоматика отключена»
	05	«Порошок уходи»
	06	«Порошок не входи»
	07	Индивидуальное исполнение по заказу

## Технические характеристики

2

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания постоянного тока	от 9,0 до 14,0 В
Максимальный потребляемый ток, не более	20 мА
Диапазон рабочих температур	от -30 до +55 °С
Относительная влажность воздуха (при температуре + 40 °С)	до 93%
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP41
Габаритные размеры, не более	290x100x20 мм
Масса, не более	0,5 кг
Срок службы указателя, не менее	10 лет

## Комплект поставки

3

- оповещатель охранно-пожарный световой «Призма-102» в индивидуальной упаковке 1 шт.
- паспорт 1 шт.

## Указание мер безопасности

4

По способу защиты от поражения электрическим током указатель относится к приборам III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Питание оповещателя осуществляется постоянным напряжением до 14 В.

При установке оповещателя на высоте и его дальнейшем обслуживании необходимо соблюдать правила работы на высоте.

### Подготовка к работе

5

Оповещатель крепится на жесткую опору. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навесом. Расстояние между центрами шурупов равно 240 мм.

При подключении оповещателя необходимо соблюдать полярность, указанную на плате.

По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

### Свидетельство о приемке

6

Оповещатель охранно-пожарный световой «Призма-102» вариант исполнения \_\_\_ признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Гарантии изготовителя

7

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя по своему усмотрению. На оповещатели, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи

Название торгующей организации МП

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Контактная информация

8

**Бесплатная горячая линия для звонков со всех регионов России** **тел.: 8-800-200-00-21 (многоканальный)**

Сервисный центр  
Россия, 633010,  
Новосибирская область,  
г. Бердск, а/я 12

тел.: (383) 363-98-67

[support@arsenalnpo.ru](mailto:support@arsenalnpo.ru)  
skype: arsenal\_servis

НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073,  
г. Новосибирск,  
мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 240-85-40

[info@arsenalnpo.ru](mailto:info@arsenalnpo.ru)  
[www.arsenal-npo.ru](http://www.arsenal-npo.ru)