

**Модели с поддержкой 3G:****видеорегистраторы NR1208, NR4224****видеокамера N14**

Для настройки 3G подключения выберите пункт «Меню»-> «Система»-> «Сетевые службы»-> «Беспроводное соединение»  
Установите галочку «Доступно» для активации беспроводного соединения. Введите необходимые параметры (пример конфигурации см. ниже) и выберите тип связи (по умолчанию «АВТО»). Далее нажмите «ОК» и покиньте меню. Перезагрузите устройство. Если все параметры введены верно, 3G модем подключится к сети и устройство получит IP адрес, который будет отображаться в разделе «Беспроводное соединение». В случае успешного подключения в разделе информация о системе NAT статус должен быть указан как «связанный» или «подключено».

**Внимание:**

устройства работают с 3G только через облачный сервис NOVIcloud ([www.cloud.novicam.ru](http://www.cloud.novicam.ru)).  
Инструкция по использованию облачного сервиса расположена на этом же сайте.

Пример конфигурации:

**3G модем:** Huawei E173**Сим карта:** Megafon**Тип:** WCDMA\***Точка доступа:** internet**Номер дозвона:** \*99#**Логин:** -**Пароль:** -

Модем должен работать в режиме RAS (Remote Access Service - режим модема)



Список совместимых модемов. Выделены рекомендуемые модели.

Производитель	Модель	Тип связи
HUAWEI	EC1261	EVDO
	EC150	CDMA
	EC156	CDMA
	EM770W	WCDMA
	E176G	WCDMA
	E1550	WCDMA
	ET128	TD-SCDMA
	<b>E173</b>	<b>WCDMA</b>
	E177	WCDMA
	<b>E303</b>	<b>WCDMA</b>
	E353	WCDMA
	E352B	WCDMA
	EM660	EVDO
	MU509	WCDMA
	MU609	WCDMA
MU609_NEW	WCDMA	
ZTE	MF190	WCDMA
	MC2716	EVDO
	AC582	EVDO
	AD3812	WCDMA
	U6300	WCDMA
	K3806-Z	WCDMA
	<b>MR667</b>	<b>WCDMA</b>

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.