

- 1 вход -> 2 выхода
- Не требуется внешний источник питания*
- Функция усиления сигнала позволяет использовать кабели до 25м
- Поддержка 3D
- HDMI 1.3
- Поддержка HDCP



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

LenKeng LKV312N HDMI разветвитель позволяет подключить к одному источнику HDMI два потребителя. Применение передовых разработок и новой электронной базы позволило создать устройство со сверхмалым потреблением и избавиться от внешнего блока питания*. LKV312N не только разделяет HDMI сигнал, но и может усилить его, что сделало возможным подключить на входе кабель длиной до 30 метров, а на выходах кабели до 25 метров. LKV312N поддерживает формат 3D.

*Существует небольшая вероятность, что при использовании LKV312N с некоторыми устаревшими HDMI устройствами, может понадобиться внешний блок питания.

СПЕЦИФИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

- ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЕЙ HDMI, ПРОИЗВОДИТЕ **ТОЛЬКО** ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ (желательно даже вынимать вилки питания из розеток 220В). Несоблюдение этого правила может привести к выходу из строя HDMI портов.
- Сплиттер считывает EDID у устройств, подключенных к его выходам, и выберет EDID с наименьшими характеристиками для передачи к источнику HDMI сигнала. Другими словами, если к выходам сплиттера подключены FullHD (1080P) ТВ и HD Ready (720P) ТВ, то сплиттер передаст источнику сигнала EDID от HD Ready ТВ, который, в свою очередь, установит выходной HDMI сигнал в 720P, и оба телевизора будут показывать в режиме 720P. Если к сплиттеру подключены 3D HDTV и 2D HDTV, то оба ТВ будут показывать в 2D режиме. Так будет работать любой, недорогой (до \$200), HDMI сплиттер.
- У каждого HDMI входа/выхода есть "переключатель длины кабеля" (выключатель усилителя). Рекомендуется переводить переключатель "влево" ("короткий кабель"), при длине кабелей менее 5 метров, в положение "вправо" ("длинный кабель") при длине кабелей более 15 метров. Данные длины являются примерными и зависят еще и от качества кабеля.
- Мигание или тусклое свечение индикатора питания сообщает о необходимости подключить внешний источник питания - не хватает мощности, поставляемой по HDMI. Внешний источник питания должен обеспечивать стабилизированные 5В и ток не менее 700мА, разъем DC 4.0/1.7мм (центр "-").
- При отсутствии внешнего источника питания, LKV312N не допускает каскадирования - т.е. система, в которой к выходу LKV312N подключены другие LKV312N, работать НЕ БУДЕТ. Для каскадирования нужны внешние источники питания.

- 1 вход -> 2 выхода
- Не требуется внешний источник питания*
- Функция усиления сигнала позволяет использовать кабели до 25м
- Поддержка 3D
- HDMI 1.3
- Поддержка HDCP



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

LenKeng LKV312N HDMI разветвитель позволяет подключить к одному источнику HDMI два потребителя. Применение передовых разработок и новой электронной базы позволило создать устройство со сверхмалым потреблением и избавиться от внешнего блока питания*. LKV312N не только разделяет HDMI сигнал, но и может усилить его, что сделало возможным подключить на входе кабель длиной до 30 метров, а на выходах кабели до 25 метров. LKV312N поддерживает формат 3D.

*Существует небольшая вероятность, что при использовании LKV312N с некоторыми устаревшими HDMI устройствами, может понадобиться внешний блок питания.

СПЕЦИФИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

- ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЕЙ HDMI, ПРОИЗВОДИТЕ **ТОЛЬКО** ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ (желательно даже вынимать вилки питания из розеток 220В). Несоблюдение этого правила может привести к выходу из строя HDMI портов.
- Сплиттер считывает EDID у устройств, подключенных к его выходам, и выберет EDID с наименьшими характеристиками для передачи к источнику HDMI сигнала. Другими словами, если к выходам сплиттера подключены FullHD (1080P) ТВ и HD Ready (720P) ТВ, то сплиттер передаст источнику сигнала EDID от HD Ready ТВ, который, в свою очередь, установит выходной HDMI сигнал в 720P, и оба телевизора будут показывать в режиме 720P. Если к сплиттеру подключены 3D HDTV и 2D HDTV, то оба ТВ будут показывать в 2D режиме. Так будет работать любой, недорогой (до \$200), HDMI сплиттер.
- У каждого HDMI входа/выхода есть "переключатель длины кабеля" (выключатель усилителя). Рекомендуется переводить переключатель "влево" ("короткий кабель"), при длине кабелей менее 5 метров, в положение "вправо" ("длинный кабель") при длине кабелей более 15 метров. Данные длины являются примерными и зависят еще и от качества кабеля.
- Мигание или тусклое свечение индикатора питания сообщает о необходимости подключить внешний источник питания - не хватает мощности, поставляемой по HDMI. Внешний источник питания должен обеспечивать стабилизированные 5В и ток не менее 700мА, разъем DC 4.0/1.7мм (центр "-").
- При отсутствии внешнего источника питания, LKV312N не допускает каскадирования - т.е. система, в которой к выходу LKV312N подключены другие LKV312N, работать НЕ БУДЕТ. Для каскадирования нужны внешние источники питания.