

Расширитель DS-PM1-I1-WE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Расширитель DS-PM1-I1-WE является передатчиком с одним входом для подключения проводных извещателей сторонних производителей к охранной панели AX PRO, в том числе, пассивного ИК-датчика для установки снаружи помещений. Типы тревоги и параметры зоны можно настраивать через приложение, компактная конструкция удобна для установки. Также обеспечивается функция обнаружения перемещений устройства с помощью акселерометра: тревога сработает незамедлительно при перемещении датчика.



Основная информация

- Компактная конструкция позволяет установить устройство в проводной извещатель
- Беспроводной считыватель 868 МГц
- Отображение состояния устройства в режиме реального времени с помощью LED-дисплея
- Имеет один вход тампера и один PGM, может использоваться как тревожный вход (или вход зоны)
- Может использоваться для питания проводных извещателей благодаря выходному напряжению 3.3 В
- Обнаружение перемещения устройства с помощью акселерометра



Спецификации

| Модель | | DS-PM1-I1-WE |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Функции аппаратных средств | Серийный интерфейс | 1 |
| | Питание вкл / выкл | 1 |
| | Тревожный вход | 1 тревожный вход, 1 тампер |
| | Тревожный выход | 1 PGM, AM / выход |
| | Выходное напряжение 3.3 В | 1, до 10 мА |
| Электрические характеристики | Питание | 3 CR123 |
| | Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| | Рабочая температура | От -10 до +55 °С |
| | Потребляемая мощность | Рабочий ток: 40.29 мкА Макс. ток: 47.85 мА Напряжение: DC 3 В |
| | Срок службы батареи | Более 5 лет (при 50 срабатываниях тревоги в день) |
| Беспроводное соединение | Частота радиосвязи | 868 МГц |
| | Метод радиочастотной передачи | Двусторонняя связь |
| | Модуляция радиочастотной передачи | 2GFSK |
| | Дальность радиочастотной передачи | 1700 м |
| Экран | Индикатор | 3: тревога / тампер (красный), ошибка (желтый), уровень сигнала (зеленый / красный) |
| Основное | Метод установки | Вставляется в проводной извещатель |
| | Размеры | 102 x 41 x 20 мм |
| | Масса | 35 г (без батареи), 90 г (с батареей) |

Доступные модели

DS-PM1-I1-WE

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.