

ST-RC127RR



## Комплект управления по радиоканалу ST-RC127RR

- Питание 12 В (DC) или 24 В (DC)
- Динамический код
- Поддержка до 6 брелоков
- Световая индикация программирования
- Звуковая индикация срабатывания реле
- Поддержка нескольких режимов работы выходного реле: следящий, импульсный, триггерный
- Программирование и удаление брелоков с помощью одной кнопки



Комплект управления по радиоканалу состоит из приемника и передатчика-брелока и предназначен для дистанционного управления какими-либо устройствами. Данный комплект может использоваться в системе контроля доступа для передачи по радиоканалу команд на открывание дверей, находящихся под управлением СКУД, вместо или дополнительно к кнопке выхода. Также с помощью ST-RC127RR можно управлять любыми исполнительными устройствами: турникетами, замками, освещением и т.д.

### Программирование и работа устройства в различных режимах

Программирование приемника можно выполнять как с помощью кнопки запоминания/удаления брелоков, так и с помощью перемычки выбора режима работы. При этом поддерживается работа устройства в нескольких режимах: в следящем – реле переключается на время удержания кнопки брелока, в импульсном – при нажатии на кнопку реле переключается на 3 секунды, и в триггерном – одна кнопка используется для постоянного включения реле, вторая кнопка – для его постоянного выключения.

### Наличие 2 реле управления и использование динамического кода

Приемник имеет 2 реле управления для независимого контроля с помощью двух различных кнопок брелока. Кроме того, благодаря радиообмену с использованием динамического кода, этот комплект беспроводного управления обеспечивает защищенный канал для передачи команд между брелоком и приемником.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-RC127RR</b>
<b>Количество каналов:</b>	2
<b>Кодировка:</b>	Динамическая
<b>Память:</b>	До 6 брелоков
<b>Рабочая частота:</b>	433,92 МГц
<b>Мощность:</b>	< 10 мВт
<b>Расстояние срабатывания:</b>	До 30 м при прямой видимости
<b>Режим работы:</b>	Следящий, импульсный, триггерный
<b>Питание:</b>	12 В (DC), не более 15 мА / 24 В (DC), не более 10 мА
<b>Реле:</b>	2 реле НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От 0 до +45 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	Приемник: 77 x 70 x 33 мм, брелок: 60 x 29 x 12 мм
<b>Опционально:</b>	Дополнительный брелок ST-RC427TR