

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электромагнитный замок

DS-K4H450D



www.hikvision.ru

DS-K4H450D



Общая информация

- Изготовлен из стали
- DC 12 В или 24 В
- 4,2 кг

Спецификации

	DS-K4H450D
Питание	DC 12 В / 420 мА DC 24 В / 210 мА
Рабочие условия	-10 °С...+55 °С, влажность 10% - 90%
Нагрузка	450 кг
LED-индикаторы	Зеленый (открыто), красный (закрыто)
Выходной сигнал	NC/ COM
Подходящие двери	Деревянные, стеклянные, металлические, огнеупорные
Рабочий ток	250/500 мА
Материал	Сталь
Размеры	480 × 49 × 25.5мм
Вес	4,2 кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.