

GXV3500

IP Video Encoder/Decoder

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA Tel : +1 (617) 566 - 9300 Fax: +1 (617) 249 - 1987

www.grandstream.com





Quick Installation Guide

For Warranty and RMA information, please visit www.grandstream.com

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь открывать, разбирать или изменять устройство
- Не используйте адаптер питания другого производителя
- Не допускается использование устройства при температурах вне диапазона от 0 °С до 45 °С при эксплуатации и от -20 °С до 60 °С при хранении
- Не допускается исспользовать устройство при относительной влажности вне диапазона 10-90 (без конденсата)
- Нормальная работа камеры возможна только при правильной установке

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1 x GXV3500



1х Блок питания 12 V





1 х RCA кабель для выхода на TV DISPLAY



ПОДКЛЮЧЕНИЕ GXV3500

При выполнении инструкций смотрите на приведенный рисунок на следующей странице.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При питании от сети применяется вариант А; при питании через Ethernet (PoE) коммутатор применяется вариант В.

Вариант А

- Шаг 1: Вставьте адаптер питания в гнездо 12В DC в кабеле в GXV3500. Вставьте другой конец адаптера в розетку питания переменного тока.
- Шаг 2: Вставьте кабель Ethernet RJ45 в сетевое гнездо в кабеле GXV3500. Вставьте другой конец в коммутатор или маршрутизатор.

Вариант В

Шаг 1: Вставьте кабель Ethernet RJ45 в сетевое гнездо в кабеле в GXV3500. Вставьте другой конец в коммутатор с питанием через Ethernet (POE).

КОНФИГУРАЦИЯ GXV3500

Настройте GXV3500 помощью Firefox, Chrome или Microsoft Internet Explorer (с установленным соответствующим плагином или Active-X)

Подключите GXV3500 к включенной сети сервера DHCP

Шаг 1: Загрузите и установите утилиту GS_Search.

http://www.grandstream.com/products/tools/ surveillance/GS_Search.zip

Шаг 2: Запустите утилиту Grandstream GS_Search..

- Шаг 3: Для запуска поиска устройств щелкните кнопку "Search". Search
- Шаг 4: Обнаруженные устройства появятся в окне вывода, как показано ниже.

Part of the last	Model	Version	Device N v	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
	IPCAMERA GXV3672_FHD_36	1.0.3.6	GXV3672_FHD	192.168.11.70	8040	10040	00:0B:82:57:93:58
	IPCAMERA GXV3610_FHD	1.0.3.6	GXV3610_FHD	192.168.11.71	8060	10060	00:0B:82:60:BD:3C
	IPCAMERA GXV3610_FHD	1.0.3.6	GXV3610_FHD	192.168.11.153	80	554	00:0B:82:60:BD:38
	IPCAMERA GXV3500	1.0.1.91	GXV3500	192.168.11.178	80	554	00:0B:82:37:25:67
	NVR GVR3550EP2	1.0.1.15	GVR	192.168.11.151	80	554	00:0B:82:62:3E:F1
[s	earch	Add			
IP Ad	dress Configuration	Old IP	192 - 16	Wili Conliguration			
	1	Use DHCP					
	,	New IP 0 . 0 . 0 . 0 Ping					
		Sub net mask	255 . 2	55 . 255 . 0			
		Sate way	0.0.0				

- Шат 5: Щелкните два раза по обнаруженному устройству. Браузер выставленный по умолчанию (Firefox в этом примере) откроет web-интерфейс камеры.
- Шат 6: Всплывающее окно запросит имя пользователя и пароль. Значение имени пользователя и пароля администратора по умолчанию имеет значение "admin"
- Шат 7: После логина в web-интерфейс, браузер покажет, что требуется установка Active-X или Видео плагина. Выполните отображаемые инструкции, чтобы загрузить и установить его.
- Шат 8: Если загрузка или установка не удалась из-за параметров безопасности браузера или медленного подключения к интернету, пожалуйста, загрузите файлы по ссылке ниже. Сохраните и установите программу, а потом перезапустите браузер. Видео с камеры будет отображено внутри web-интерфейса браузера.

• Вставной

http://www.grandstream.com/products/tools/ surveillance/webcontrl_plugin.zip Шаг 9: Вот пример скриншота с успешной установкой Active-X или Видео плагина. Нажмите кнопку "Play", чтобы просмотреть видео-поток.



Шаг 10: Нажмите иконки и меню на левой стороне web-интерфейса для более детальной и расширенной конфигурации.

Подключение GXV3500 используя статический IP

Если камера не получает ответ от DHCP сервера, или сеть без DHCP сервера, в течении 3 минут, то камера будет доступна по IP-адресу по умолчанию 192.168.1.168.

- Шаг 1: С помощью Ethernet-кабеля RJ45 подключите сетевой порт компьютера непосредственно к гнезду Ethernet GXV3500.
- Шаг 2: Запустите утилиту GS_Search. Утилита найдет IP-адрес GXV3500 (IP-адрес по умолчанию 192.168.1.168).
- Шаг 3: Введите НОВЫЙ IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию в соответствии с конфигурацией сети. Проверьте необходимую информацию у администратора локальной сети.
- Шаг 4: Щелкните "Modify IP". Требуемый IP-адрес будет прописан для GXV3500.

Более подробную информацию можно получить, загрузив Руководство пользователя и часто задаваемые вопросы.

- http://www.grandstream.com/index.php/products/ ip-video-surveillance/GXV3500
- http://www.grandstream.com/support
- http://www.grandstream.com/support/tools

GXV3500 SAMPLE CXEMA



