

Маркировка контакта	Назначение
+Line-	Абонентская линия
+12v-	Питание 12-24В
+LiPo-	Аккумулятор LiPo 3,7В 1800 мА/ч

4. Порядок работы

При вызове пульта диспетчера с абонентского устройства (происходит кратковременное падение напряжения в линии до 0,1В) индикатор определяет данный сигнал и включает пиктограмму «ВЫЗОВ» (Рис.1 поз.1), который подсвечивается желтым цветом. При установлении связи с диспетчером свечение пиктограммы «ВЫЗОВ» снимается и на индикаторе включается пиктограмма «ОТВЕТ» (Рис.1 поз.2), которая подсвечивается зеленым цветом. Сигнал «ВЫЗОВ» также снимается при отсутствии ответа диспетчера в течение более 3-х минут. При прекращении сеанса связи с диспетчером или сбросом вызова подсветка пиктограмм прекращается. При пропадании напряжения питания от источника питания, автоматически включится аварийная подсветка белого цвета (Рис.1 поз.3).

5. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- | | |
|--------------------|---------|
| - индикатор | - 1 шт. |
| - аккумулятор 3,7В | - 1 шт. |
| - этикетка | - 1 шт. |
| - упаковка | - 1 шт. |

6. Условия установки и эксплуатации

Индикатор предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделий не менее 5лет.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавших изделий.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

8. Свидетельство о приемке

Изделие «**GC-0610B1**» соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признаны годными к эксплуатации.

Все сертификаты в открытом доступе:
www.getcall.ru/content/prilogenie.html



ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Тел/факс (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru