

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**Модуль считывания карт EM-MARINE**

**DS-KD-E**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## DS-KD-E



## Общая информация

- Поддерживает открытие двери по карте EM-MARINE
- Компенсация подсветки
- Простая установка и расширение

## Спецификации

|                               | DS-KD-E                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Система                       |                                     |
| Процессор                     | Встроенный микропроцессор           |
| Сенсор                        | Встроенный считыватель карт         |
| Интерфейсы                    |                                     |
| Соединение модулей            | 2 (1 вход и 1 выход)                |
| Общие                         |                                     |
| Двухпозиционный переключатель | 8 (4 зарезервировано)               |
| Выход питания                 | 12 В DC, Питается от другого модуля |
| Вход питания                  | 12 В DC, Питается от другого модуля |
| Энергопотребление             | Не более 10 Вт                      |
| Защита                        | IP65                                |
| Установка                     | Врезная или накладная               |
| Рабочие условия               | -40°C – 60°C, влажность 10% – 95%   |
| Размеры                       | 98,21 x 100,21 x 33,7 мм            |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.