

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

*Переговорное устройство
ремонтной связи*

ГС-3001Т1

Паспорт

Версия 1/23

Москва

2023

Оглавление

1. Назначение	2
2. Общие указания	2
3. Технические характеристики	2
4. Внешний вид и органы управления переговорного устройства	3
5. Порядок работы	3
6. Комплект поставки	4
7. Условия установки и эксплуатации	4
8. Правила хранения	4
9. Транспортирование	4
10. Гарантийные обязательства	4
11. Свидетельство о приемке	4
12. Сведения о продаже	4

1. Назначение

Переговорное устройство ремонтной связи GC-3001T1 предназначено для телефонной технологической связи оборудования лифтов.

2. Общие указания

Раздел 11 заполняется предприятием изготовителем, раздел 12 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Питание, В	3±0,35 (2 элемента АА)
Ток потребления, мА, не более	40
Мощность громкоговорителя, мВт	200
Длина линии/сопротивление линии, м/Ом, не более	1200/300
Режим связи	телефонный (дуплекс)
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Конструктив	переносной
Габаритные размеры, мм	70x135x25
Вес (с элементами питания), г	130
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и органы управления переговорного устройства

Устройство выполнено в пластиковом корпусе светло-серого цвета с бело-синей накладкой (рис.1).



Рисунок 1. Переговорное устройство GC-3001T1

На передней части корпуса переговорного устройства расположены решетка громкоговорящего, отверстие микрофона и светодиодный индикатор. На верхней торцевой панели переговорного устройства имеются выключатель питания и кнопка подачи тонального сигнала (вызова).

Для подсоединения, переговорное устройство имеет плоский линейный провод длиной 135 см, оканчивающийся разъемом RJ-11.

5. Порядок работы

Для ведения переговоров необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставить разъемы линейных проводов переговорных устройств к установленным розеткам, соединенным 2-х проводной линией. В розетках используются 2 центральных контакта (красный и зеленый).

2. Включить питание устройств с помощью тумблера на верхней части корпуса. Если напряжение батарей в пределах допустимой нормы (2,65-3,2 вольта), прозвучит одиночный звуковой сигнал, и загорится непрерывным красным цветом светодиодный индикатор. **В случае если напряжение ниже (менее 2,65В), звуковой сигнал при включении будет многократным и светодиодный индикатор будет мигать. В этом случае следует заменить элементы питания.**

3. Для отправки тонального вызова на сопряженное устройство, следует нажать кнопку на верхней части устройства (call), рядом с выключателем питания. При этом на обоих переговорных устройствах прозвучит мелодичный звуковой сигнал.

4. После этого приложить переговорное устройство к уху и можно вести переговоры без дополнительных манипуляций.

5. По окончании переговоров требуется выключить питание с помощью клавиши (on/off), при этом светодиодный индикатор погаснет и вынуть провод из розетки.

6. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- переговорное устройство GC-3001T1	1 шт.
- тестовая батарея	2 шт.
- паспорт	1 шт.
- упаковка	1 шт.

7. Условия установки и эксплуатации

Переговорное устройство GC-3001T1 предназначено для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

8. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

9. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

11. Свидетельство о приемке

Переговорное устройство GC-3001T1 (ZAA23850Y1) соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

12. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88 , info@telsi.ru, www.telsi.ru