

Инструкция по прошивке контроллера мод. Е K Wi-Fi)/Matrix-II Wi-Fi через microUSB

При невозможности обновления прошивки через WEB-интерфейс у контроллера предусмотрена возможность подключения к компьютеру через интерфейс microUSB. Для этого необходимо подключить устройство к персональному компьютеру с помощью кабеля USB. В этом режиме устройство питается от шины USB и дополнительное внешнее питание подключать необязательно.

После подключения в системе появится новый последовательный порт. Возможно, потребуется установить драйвера (VirCOM_Driver.zip), которые можно скачать с сайта <u>https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_matrixii_wifi</u>. Также на сайте можно скачать утилиту для обновления встроенного ПО контроллера (M_II_W_Update.exe).

Запустить программу прошивки M_II_W_Update.exe и выбрать СОМ-порт, к которому подключен контроллер.

Matrix II Wi-Fi Firmware Update	-	×
СОМ Порт:		
COM10 (SN: 50135)		
Прошить		

Кликнуть по кнопке «Прошить» и выбрать файл прошивки модуля связи (Matrix_II_Wi-Fi_X.XX.bin).

Открытие			×
🗧 🔶 👻 🛧 🧾 « MATRIX-II WiFi > Новый > Модуль связи > МаtrixIIV	Vi-Fi_1_32M ∨ Ö	Поиск: MatrixIIWi-	Fi_1_32M _ P
Упорядочить • Новая папка		855	• 🔳 🕖
Документы * ^ Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Matrix_IL_WI-FL1.32.bin	07.05.2020 13:23	Φaikin "BIN"	508 KE
💷 Этот компьютер			
🏪 Локальный дис			
User (D:)			
			>
Имя файла:		 Прошивки (*.rom; 	'.bin) ~
		Открыть	Отмена

После нажатия на кнопку «Открыть» прошивка начнется автоматически.

Matrix II Wi-Fi Firmware Update	-	×
СОМ Порт: СОМ10 (SN: 50135) ~		
Norpec:		
Прошить		

Индикация прогресса прошивки отображается на шкале «Прогресс».

📀 Matrix II Wi-Fi Firmware Update	-			\times
COM II M_ii_w_update_4			×]
Погрес Прошивка завершена успешно				
Про	-	OK		

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Matrix-II Wi-Fi



После завершения прошивки появится окно «Прошивка завершена успешно». Кликнуть по кнопке «ОК».

💿 Matrix II Wi-Fi Firmware Update	-	×
СОМ Порт: СОМ10 (SN: 50135) 🗸		
Norpecc:		
Прошить		

Для прошивки модуля контроллера нужно снова кликнуть по кнопке «Прошить» и выбрать файл прошивки (m2wifi_X.XX.rom).

📀 Открытие			×
🗧 🚊 👻 🛧 🧧 « МАТRIX-II WIFi » Новый » Модуль контроллера » п	a2wifi_2.33 ∨ õ	Поиск: m2wifi_2.3	م د
Упорядочить • Новая папка		000	- 🔳 🕖
🖹 Документы 🖈 ^ Има	Дата изменения	Two	Размер
📰 Изображени 🕫 📄 m2wifi_2.33.rom	29.07.2019 12:02	Файл "ROM"	34 K5
💻 Этот компьютер			
🏪 Локальный дис			
User (D:)			
- User (Fr) V C			
Инга файла:		 Прошивки (*.rom; 	r.bin) ~
		Открыть	Отмена

После нажатия на кнопку «Открыть» прошивка начнется автоматически.

💿 Matrix II Wi-Fi Firmware Update	-	×
СОМ Порт: СОМ10 (SN: 50135) V		
Norpecc:		
Прошить		

Индикация прогресса прошивки отображается на шкале «Прогресс».

Matrix II Wi-Fi Firmware Update	_		\times
COM IT M_ii_w_update_4		×	
Погрес Прошивка завершена успешно			
Про	C	Ж	

После завершения прошивки появится окно «Прошивка завершена успешно». Кликнуть по кнопке «ОК».

Matrix II Wi-Fi Firmware Update	-	Х
СОМ Порт: СОМ10 (SN: 50135) V		
Norpecc:		
Прошить		

Прошивки завершены и можно закрыть программу.