

LiteTec

Паспорт.

LDV-ATC-200SS10

купольная цветная камера



НАЗНАЧЕНИЕ

АТС-камера LDV-ATC-200SS10 предназначена для визуального наблюдения на экране монитор контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с АТС- видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 1080P.
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
4. Влагозащищенный корпус, степень защиты IP66
5. Вандализационный корпус
6. Защита от электрических помех.
7. Простота в использовании за счет небольшого размера.
8. Поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS режим **Для переключения в AHD/TVI/CVI/CVBS удерживайте джойстик в заданном направлении 5 секунд**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.** Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.** Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.** Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.** Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV-ATC-100SS10
Тип сигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/2.9" Sony 2.4mp CMOS
Процессор	IMX322+HTC1080
Кол-во пикселей	1920(Г) x 1080(В)
Разрешение	1080P (1920x1080)
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Дальность ИК	10 м.
Включение ИК	АВТО
Видео выход	BNC x 1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
Отношение сигнал/шум:	48 дБ
Гамма-коррекция:	0.45
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация задней засветки	HLC / BLC / ВЫКЛ
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ
Объектив	f=3.6 мм/F2.0
Питание:	12В DC / 250мА
Диапазон температур рабочих/хранения	$-50^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Макс. влажность:	80%
Размеры	60(Дм)×57(В)
Вес	300 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Камера LDV-ATC-200SS10 | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |