

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлению Потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленными на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от Потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Импортёр может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененными или неразборчивыми серийным номером.
- Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителя информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространяется на:
  - Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
  - Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
  - Повреждения или модификации в результате:
    - Неправильной эксплуатации, включая:
      - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
      - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
      - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования.

- Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- Использования изделия в аксессуарах, периферийном оборудовании и других устройствах, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Производителем или официальными сервис-центрами Производителя;
- Регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
- Небрежного обращения;
- Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- Срок службы изделия 7 лет.
  - По истечении срока службы изделия необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
  - При неисполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
    - другого имущества;
    - жизни и здоровью людей;
    - окружающей среды.
  - После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, его использующее.

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Итерсивность износа и долговечность детали, зависят от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдению правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)  
Вы можете посмотреть на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)

Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2023 Novicam™



ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ

**novicam**



# novicam

## IP ВИДЕОКАМЕРА

# ULTRA 57M

### v.1004V



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ОПИСАНИЕ

Уличная всепогодная IP видеочкамера Novicam™ ULTRA 57M передает превосходное изображение с высоким разрешением 5 Мп при 30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.

В темное время суток выходной сигнал видеочкамеры преобразуется в реальный ЧБ сигнал, а также сдвигается ИК-светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 50 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветowego шума и как следствие уменьшается размер файла при записи.

Класс защиты IP66 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии PoE позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Высококачественная мегапиксельная камера Novicam™ ULTRA 57M идеально подходит для использования и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения внутри и вне помещений в местах слабой освещенности, на объектах с большим скоплением людей и объектах больших площадей.

### ОСОБЕННОСТИ

- Уличная всепогодная IP камера 5 Мп 30 к/с
- ИК-подсветка 50 м. Механический ИК-фильтр
- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм
- Поддержка двусторонней аудиосвязи
- Широкий динамический диапазон (WDR)
- Встроенный микрофон
- Поддержка записи на microSD

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- IP видеочкамера – 1 шт.
- Влагозащитный разъем – 1 шт.
- Форма для точного монтажа – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1 шт.
- Зажимной коннектор вх/вых тревоги – 1 шт.
- Технический паспорт изделия – 1 шт.

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Модель</b>	<b>Novicam ULTRA 57M (v.1004V)</b>
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Купольная шаровидная
<b>ЭЛЕКТРОНИКА</b>	
Матрица	1/2.8" 5 Мп CMOS IMX335 с прогрессивным сканированием
Процессор	Novatek
Максимальное разрешение	5 Мп
TV система   Операц. система	Интегрированная OS Linux
Формат сжатия видео/аудио	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM (8–64 кбит/с)
Графический интерфейс	WEB интерфейс
Ограничение доступа	Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка)
Чувствительность	0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто/Ручной (1/5-1/20000 с)
Соотношение сигнал/шум	55 дБ
<b>СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>	
Настройка изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Оттенок, Поворот изображения (коридор)
Настройка канала	Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время
Настройка экспозиции	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто/Вручную/Предустановленный баланс
Контроль усиление (AGC)	Авто
Компенсация задней засветки (BLC)	BLC
Широкий динамический диапазон	WDR 120 дБ
Подавление мерцания	50/60 Гц
Технология шумоподавления	2D/3D DNR
Антигуман	Есть
Настройка скрытой области	Есть
Детекция движения	Есть
Зеркальное отображение	Есть
Режим день/ночь	Авто/Цветной/ЧБ/По расписанию
ROI (область интереса)	Есть (8 зон)
<b>ВИДЕО</b>	
Поддерживаемые разрешения	5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с, 4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с, 1080р (1920×1080) 25/30 к/с, 720р (1280×720) 25/30 к/с

Режим записи на SD карту	Ручной/По расписанию, По тревоге/По движению		
Поиск	По date/времени. По событию		
<b>ОПТИКА</b>			
Объектив	5 Мп моторизованный с ИК-коррекцией		
Фокусное расстояние	2.7–13.5 мм		
Угол обзора по диагонали	108.9°–32.7°		
Угол обзора по горизонтали	87.5°–26°		
Угол обзора по вертикали	64.8°–19.9°		
Тип крепления	Встроенное (M14)		
<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>			
Дальность ИК-подсветки	50 метров		
Длина волны ИК-света	850 нм		
Продолжительность работы ИК	20000 часов		
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ</b>			
Видеовыходы	Основной поток: 5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с, 4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с, 1080р (1920×1080) 25/30 к/с, 720р (1280×720) 25/30 к/с	Дополнительный поток: D1 (720×576) 25/30 к/с, VGA (640×480) 25/30 к/с, CIF (352×288) 25/30 к/с	Третий поток: VGA (640×480) 25/30 к/с, CIF (352×288) 25/30 к/с, QVGA (320×240) 25/30 к/с
Аудиовход/Аудиовыход	Встроенный микрофон, 1 jack 3.5 мм / 1 jack 3.5 мм		
Карта памяти	Слот microSD (до 256 Гб)		
Тревожный вход/выход	1/1 (защитной контакт)		
<b>СЕТЬ</b>			
Порт RJ-45	10/100 Мбит/с (ONVIF / TCP/IP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP / UPnP / SNMP / HTTPS / FTP)		
Битрейт на канал	100 кбит/с – 12 Мбит/с		
WEB браузер	IE 11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge		
CMS программа	Novicam ULTRA CMS		
Мобильный клиент	Novicam UltraView (Android/iPhone)		
Облачный сервис	Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS; Novicam UltraView (Android/iPhone)		
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>			
Климатическая защита	IP66		
Дальность передачи видео	до 100 м (без использования дополнительного оборудования)		
Размеры (Ø×В)	Ø140×119.2 мм		
Рабочая температура	-45°C ... +55°C		
Энергопотребление	DC 12 В±15% 0.63 А (ИК вкл.), 7.5 Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af		

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru) или отсканировав данный QR-код.

## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобильное приложение Novicam UltraView для Android & iOS

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведен-

ными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя. В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90).