

Оповещатель  
охранно-пожарный светозвуковой**«Призма-302-12»**Паспорт  
САОП.425548.001 ПСДекларация о соответствии  
ТС № RU Д-РУ.ММ04.В.04277**Общие сведения****1**

Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой «Призма-302-12» (далее – оповещатель) предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло. Оповещатель выпускается в различных вариантах исполнения (см.ниже).

	-X	-XX
	Односторонний / двухсторонний	Надпись, изображение
<b>Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой с питанием от постоянного напряжения 12 В «Призма-302-12»</b>	- О	-00 («Выход»)
		-01 (направление к выходу влево)
		-02 (направление к выходу вправо)
		-03 («Запасный выход»)
		-04 («Автоматика отключена»)
		-05 («Порошок уходи»)
		-06 («Порошок не входи»)
		-07 (исполнение по заказу)*
	- Д	-08 (направление выхода в сторону)
		-09 (исполнение по заказу)*

\* — изображение, надпись, цвет фона (*Зеленый, Красный, Синий, Желтый*) указывается при заказе.

*Пример названий для заказа:*

«Призма-302-12-О-04» (*светозвуковой, с питанием 12В, односторонний, «Автоматика отключена»*).

«Призма-302-12-Д-09-С» (*светозвуковой, с питанием 12В, двухсторонний, с изображением, изготавливаемым по заказу, синий фон*).

Для выбора изображения исполнений по заказу можно воспользоваться ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ».


Производитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения для улучшения качества без дополнительных указаний в паспорте.

**Технические данные****2**


Наименование параметра	Значение
Напряжение питания постоянного тока, по входу «сирена» и по входу «лампа»	от 9,0 В до 14,0 В
Ток потребления по входу «сирена» во всем диапазоне напряжений питания, не более	50 мА
Номинальный потребляемый ток по входу «лампа» и напряжении питания 12 В	40 мА
Звуковое давление на расстоянии 1 м со стороны излучателя, более	80 дБ
Диапазон рабочих температур	от –30 °С до +55 °С
Относительная влажность воздуха (при температуре +40 °С)	до 93%
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Габаритные размеры с кронштейном, не более	300 x 135 x 35 мм
Масса с кронштейном, не более	0,4 кг
Срок службы оповещателя, не менее	10 лет

**Подготовка к работе****3**


Оповещатель крепится тремя способами: при помощи кронштейна ребром к стене (для двухстороннего исполнения) (А); подвешивается на стену задней плоскостью при помощи двух шурупов (Б) и подвешивается к потолку (В) (в корпусе есть специальные отверстия).



А



Б



В

При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навесом.

При подключении оповещателя необходимо соблюдать полярность, указанную на плате.

По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

#### Комплектность

4

Обозначение	Наименование	Количество
САОП.425548.001	Оповещатель охранно-пожарный световой «Призма-302-12_____»	1
САОП.425548.001 ПС	Паспорт	1
САОП.734328.003	Кронштейн настенный	

#### Указание мер безопасности

5

По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к приборам III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Питание оповещателя осуществляется постоянным напряжением до 14 В.

При установке оповещателя на высоте и его дальнейшем обслуживании необходимо соблюдать правила работы на высоте.

#### Гарантийные обязательства

6

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора по своему усмотрению. На приборы, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

#### Свидетельство о приемке

7

Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой «Призма-302-12» признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Название торгующей организации: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

#### Контактная информация

8

**Бесплатная горячая линия для звонков со всех регионов России**

Сервисный центр  
Россия, 633010, НСО, г. Бердск, а/я 12  
НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073, г. Новосибирск,  
мкр. Горский, 8а

**тел.: 8-800-200-00-21  
(многоканальный)**

тел.: (383) 363-98-67

(383) 240-85-40

[support@arsenalnpo.ru](mailto:support@arsenalnpo.ru)  
skype: arsenal\_servis

[info@arsenalnpo.ru](mailto:info@arsenalnpo.ru)  
[www.arsenal-npo.ru](http://www.arsenal-npo.ru)