Инструкция

AVT WK-DB 01



- Спасибо за покупку видеодомофона нашей фирмы
- Перед использованием прочитайте эту инструкциюу.

Компания не несёт ответственности за ущерб безопасности в результате работы видеодомофона.









3. Спецификация



Model No	AVT WK DB01		
Напряжение	12V		
Проводные	2 провод (поляр) питание		
соединения	2 провод (не полярные) к электрозамку		
Разрешение	VGA/720P		
Матрица	C-MOS(1/3") 2Mega Pixels		
Wifi соединение	WIFI B/G/N		
Детектор движения	Датчик PIR		
Подсветка	4 встроенных диода		
Эффективный угол обзора	140°		
Аудио	1.2W динамик и микрофон		
Температура	-10°С (испытано при -40°С) ~+40°С		
Размеры (mm)	65(W) x 150(H) x 40(D)		



1.Подключите видеодомофон к питанию и подождите 20 секунд, пока индикатор не замигает и прозвучит "Welcome to smart Home" и подождите ещё 10s.

2.Нажмите кнопку звонка и подержите ещё 5 сек,отпустите кнопку, услышите: "SYSTEM ENTER NETWORK CONFIGUALTION MODE", если не услышите, нажмите опять на 5 секунд, пока не прозвучит ответ.

3. Подключите свой смартфон напрямую к WIFI точке ID: BELL-XXXXX Пароль "123456789"





또 🌒 🔜 🖸 🚱 🚳)M()	2	af 53% 着	11:37
< 🔯 Wi-Fi				
Wi-Fi networks				
BELL-030033 Connected				((⁰⁾
ChinaNet-D900 Secured				
ChinaNet-XCZ6 Secured (WPS Available				
dengzhiliang Secured (WPS Available				
iTV-D900 Secured				((7
TP-LINK_zf Secured				
WINKOO Secured				(i ²
wkwy				(ja
Scan		Wi	-Fi Dire	ct



- 4. Установите приложение "Smart Bell" на свой смартфон и запустите его
- 5. Нажмите "+" в верхнем левом углу приложения для добавления нового прибора
- 6. Нажмите **SEARCH**, на экране появятся доступные **DOORBELL ID**, выберите нужный и нажмите **DONE** чтобы завершить добавление Новый домофон и его статус (Online)

	11.99 💼 🧱 🚳 🐘 241.97 (d.11) 🖬 11.29	💘 🎕 🔜 🗑 🗑 🚳 🛛 🛤 🍸 🗐 say 🔒 11:39	🔂 🚮 😳 🕫 🖬 🖓 09:54
Smart Bell 🗰 :	Back Add Bell Done	Back Add Bell Done	+ Smart Bell 2
+ Please click have to add doortest	O Name DoorBell1	P Name DoorBell1	Smart Bell1 Stants: Online ORJ030003DCDC0
	Litter admin	L User admin	Smart Bell2 Stauta: Offline OBJ0700428CDEE
	O Pesseer	Search results	Smart Bell3 Stauts: Offlins OBJ030042BCDEE
		Bell QBJ030033CCCFB	
	# Scan the barcode	Refresh Cancel	
	Q Search	Q Search	
Dearfert Record Picture Video			Verter Picture Video
5	6(1)	6(2)	6(3)



- 7. Нажмите "Setting" в приложении
- 8. Затем нажмите "WIFI SETTING" для выбора вашей домашней WIFI точки доступа и введите пароль
- 9. Нажмите "Done"и ваш Wifi перезагрузится, сохранит настройки.



🔒 🗾	U 🔊	al fai 0 1	1:06
Back	Setting		
III System S	etting		>
Administ	ator Setting		>
A Movement	Alarm Settin	ε	>
Lock con	trol Setting		>
🕑 Clock Se	tting		>
🗢 Wifi Set	ting		>
	8		
	0		





Поставщик систем безопасности: TELECAMERARU 4.1Белый лист позволяет пользователю добавить до 8 мобильных устройств для управления домофоном.

4. Установки

4.2. Установки интерфейса

4.3.Установки тревоги : Включение и выключение тревоги от датчика движения

4.4. Установки замка : Использование электромагнитного замка

4.5.Установки даты и времени

4.6. Wif установки: Конфигурация сети wifi



1. Если посетитель нажимает кнопку звонка на мобильном устройстве звучит звонок, появляется изображение посетителя и инициируется голосовая связь.

2.Вы можете ответить на звонок, вести беседу онлайн и наблюдать посетителя. Достаточно нажать "TALK"

3. Если у вас подключен электрический замок, вы можете открыть его.

4. Если вы пропустили звонок, вы можете увидеть записи посетителей









Инструкция
Шурупы для крепления
Шуруп для домофона
Wifi домофон
Крышка от дождя
Настенное крепление

