


Клавиатура серии DS-PK1-LRT

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Клавиатура серии DS-PK1-LRT является проводной клавиатурой серии AX, предназначенной для охранной панели AX Hybrid Pro (DS-PHA48-EP, DS-PHA64-LP). Клавиатура серии DS-PK1-LRT оснащена встроенным беспроводным приемопередатчиком и считывателем меток, которые могут работать с брелоком и меткой для постановки на охрану / снятия с охраны.

- LCD-экран
- Постановка на охрану в одно касание (постановка на охрану без пароля)
- Кнопка пожарной тревоги / тревоги экстренного вызова / тревоги вызова экстренной медицинской помощи
- Отображение названия компании, номера телефона, времени
- 2 встроенных тревожных входа и 1 встроенный тревожный выход
- Поддерживает до 64 брелоков



▪ Спецификации

Функции аппаратных средств	DS-PK1-LRT-HWE	DS-PK1-LRT-HWB
Встроенный считыватель карт (брелоков)	1 встроенный считыватель карт (брелоков)	
Серийный интерфейс	1 серийный интерфейс TTL	
Тампер	1 тампер на задней крышке (будет поврежден при срабатывании тампера)	
Бипер	1 встроенный бипер	
Функциональные клавиши	8 функциональных клавиш: запрос, полная охрана, частичная охрана, снятие с охраны, тревожный выход, проект, влево, вправо	
RS-485	1 RS-485	
Тревожный вход	2 встроенных тревожных входа	
Тревожный выход	1 встроенный тревожный выход	
Электрические характеристики и рабочие условия		
Питание	DC 12 В	
Потребляемая мощность	Постоянная нагрузка: 0.984 Вт @ DC 12 В, питание 82 мА	Постоянная нагрузка: 0.972 Вт @ DC 12 В, питание 81 мА
	Макс. нагрузка: 1.32 Вт @ DC 12 В, питание 110 мА	Макс. нагрузка: 1.33 Вт @ DC 12 В, питание 111 мА
Беспроводное соединение		
Частота радиосвязи	868 МГц	433 МГц
Экран		
Цифровые клавиши	От 0 до 9, *, #	
Экран	LCD-экран	
Индикатор	4 индикатора и 1 подсветка: (1) Питание: зеленый (2) Сбои: сбой — оранжевый / предупреждение — мигающий зеленый / режим поиска — мигает зеленым (3) Постановка на охрану: синий (4) Тревога: красный (5) Подсветка кнопок клавиатуры: белый	
Основное		
Размеры	150 × 115 × 28 мм	
Цвет	Белый	
Рабочая температура	От -10 до +55 °С	
Рабочая влажность	От 10 до 90 %	
Управление устройством		
Брелок	64	

▪ Доступные модели

DS-PK1-LRT-HWE

DS-PK1-LRT-HWB

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.