




ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

GF-DV0404 v3

Особенности:

- Поддержка 4 каналов 1080Р и 5M-N;
- Поддержка XVI, AHD, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Видеовыходы HDMI и VGA;
- Пластиковый корпус, 1 SATA (до 8ТВ);
- 1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»
- Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Детектор людей, Распознавание лиц,
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка ONVIF протокола;
- Поддержка RTSP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, Wi-Fi, IP поиск;
- Облачный сервис, Р2Р;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.





Параметры:



	Модель	GF-DV0404 v3		
Видео	Кодек	H.264 / H.265		
	Запись	4*5M-N@20fps; 4*1080P@25fps;		
	Воспроизведение	4*5M-N@20fps; 4*1080P@15fps;		
	Просмотр	4*5M-N@20fps; 4*1080P@25fps;		
	Мульти-режим	Аналог: 4*5M-N@20fps;		
		4*1080P@25fps;		
		Гибрид: 4*5M-N(аналог) +2*1080P(ip);		
		IP: 8*5M; 16*1080P		
Аудио	Компрессия	G.711a		
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По		
		детекции движения> По расписанию		
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю /		
		событию / каналу		
	Режим хранение	HDD, Сетевое хранилище		
	Резервное	Сеть, USB, HDD		
	копирование			
	Видео входы	4 * BNC		
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:1080P)		
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)		
	Аудио вх./вых.	1/1		
Интерфейс	Тревожные вх./вых.	0/0		
	Сетевой порт	1 * 10/100Mbps Сетевой порт, RJ45		
	PTZ управление	Коаксиал		
	USB порты	2 * USB2.0 порты		
	HDD	1*SATA (до 8ТВ)		
	Температура	0 ℃ - + 55 ℃		
Общее	Влажность	10% -90% RH		
	Источник питания	12V/2A		
	Потребление	<10W (Без HDD)		
	Вес	~ 1кг		
	Габариты	210* 200* 49 мм		





Режим работы:

GF-DV0404 v3							
Аналог		IP		Воспр	Просмотр		
5M-N	1080P	5M	1080P				
4				2	4		
	8			2	4		
4			2	2	6		
		8		1	8		
			16	2	16		

Задняя панель:



- 1. Видеовходы;
- 2. Аудио вход;
- 3. LAN вход;
- 4. HDMI выход;
- 5. Аудио выход;
- 6. VGA выход;
- 7. USB порты;
- 8. Разъем адаптера питания;

Внимание! Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов. Уточняйте информацию у менеджеров.