



## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS Marilyn HD VZ-2 (КООРДИНАТНЫЙ)



**ЦВЕТНОЙ 7"** монитор видеодомофона **TANTOS Marilyn HD VZ-2** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным координатным аудиодомофоном типа "Элтис", "Цифрал", "МЕТАКОМ"

Дополнительные камеры подключаются на входы монитора ССТV1 и ССТV2, а для подключения подъездной камеры выведен серый 3-х жильный шлейф. Вызывная ПАНЕЛЬ2 подключается к монитору в соответствующий разъем на корпусе, а вызывная ПАНЕЛЬ1 через серый 4-х жильный шлейф. Вывод на экран монитора видео с ПАНЕЛИ1 и от подъездного домофона происходит при вызовах от них или в режиме просмотра с монитора, поочередно последовательным нажатием


на значок КАМЕРА  на сенсорном экране монитора и на значок ДОМОЙ 

Повторяя эти действия можно переключаться между подъездной камерой и ПАНЕЛЬю 1

Для связи с консьержем необходимо на мониторе войти в режим просмотра и нажимая

на значок КАМЕРА  на сенсорном экране монитора и на значок ДОМОЙ 

вывести на экран подъездную видеокamera (при её отсутствии-синий экран).

Затем послать сигнал вызова консьержа нажатием на значок трубки  и через несколько секунд прозвучит сигнал отклика подъездного домофона и ответ консьержа.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



**ВНИМАНИЕ!**

Вход монитора ПАНЕЛЬ 1 (контакты **VD1/VCC1/GND/AD1**) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!