

Кнопка выхода TS-CLACK Light



Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Круговая подсветка кнопки позволяет использовать ее в местах с пониженной освещенностью.

Подключение

| | |
|---------|---|
| Красный | – +12В подсветки |
| Черный | – общий подсветки |
| Белый | – COM (центральный контакт реле) |
| Белый | – NO (нормально разомкнутый контакт реле) |

Установка кнопки

Отверните фиксирующие винты на верхней части корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующие винты.

Характеристики

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Коммутируемое напряжение / ток | 36В/3А |
| Тип контактов | Нормально-разомкнутые |
| Цвет подсветки | Синий |
| Размеры | 53 x 53 x 26 мм |

Комплект поставки

Кнопка, инструкция, 2 самореза.

Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления, с целью повышения качества изделий.