

Паспорт изделия

DS-N204P(B)

4-канальный ІР-регистратор

DS-N204P(B)





- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- Вывод видео с разрешением до 4 Мп
- Синхронное воспроизведение 2 канала@1080р
- 1 SATA HDD до 6 ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
- Режим EXTEND PoE до 250м 10Мбит Cat 5e



Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Источник питания	6	VGA
2	Аудиовход	7	USB
3	HDMI	8	Заземление
4	LAN	9	PoE
5	Аудиовыход		

^{*}Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

^{*}За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Спецификации

	DS-N204P(B)			
Видео/аудиовход				
Формат видеосжатия	H.265+/H.265/ H.264+/H.264			
IP камеры	4 канала			
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
Входящая пропускная способность	40M6/c			
Исходящая пропускная способность	60M6/c			
Видео/аудиовыход				
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA			
Разрешение вывода	HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц			
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)			
Запись				
Количество потоков	2			
Основной поток	4Mπ / 3Mπ / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 κ/c ~ 50κ/c			
Тип потока	Видео, видео и аудио			
Битрейт видео	32-16384 кбит/с			
Синхронное воспроизведение	1 канал@4Мр, 2 канала@1080р			
Жесткий диск				
SATA	1 SATA			
Объем	До 6ТБ			
Интерфейсы				
Сетевой интерфейс	RJ-45 10M / 100M Ethernet			
Независимые РоЕ- интерфейсы	4 независимых РоЕ интерфейса 10/ 100Мб/с, режим EXTEND РоЕ до 250м 10Мбит Cat 5e			
РоЕ бюджет	36Вт			
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at			
USB-интерфейс	2 USB 2.0			
Общие				
Питание	DC48B			
Потребляемая мощность	До 50Вт (без HDD)			

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%	
Размеры	255 × 205 × 45 мм	
Bec ≤1000 r (без HDD)		

Список совместимых моделей HDD

Seagate				
Объем	Модель HDD	Прошивка		
6 ТБ	ST6000VX0003	3.4.96		
4 T6	ST4000VX000	3.4.96		
3 ТБ	ST3000VX006	3.4.96		
2 ТБ	ST2000VX003	3.4.96		
1 T6	ST1000VX001	3.4.96		
WD				
Объем	Модель HDD	Прошивка		
6 ТБ	WD60PURX	3.4.96		
4 T5	WD40PURX	3.4.96		
3 T6	WD30PURX	3.4.96		
2 ТБ	WD20PURX	3.4.96		
1 T6	WD10PURX	3.4.96		
TOSHIBA				
Объем	Модель HDD	Прошивка		
4 T5	MD04ABA400V	3.4.96		
ЗТБ	DT01ABA300V	3.4.96		
2 ТБ	DT01ABA200V	3.4.96		
1 ТБ	DT01ABA100V	3.4.96		

Поставшик систем безопасности TELECAMERA.RU

Правила эксплуатации

- 1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C)
- 2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- 3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов это может привести к выходу устройства из строя.
- 4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55(° С), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
- **5.** Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- 6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- 7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.