

1 Общие указания

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом устройства.

При получении устройства проверьте комплектность, целостность корпуса и разъемов, соответствие маркировок изделия указанным параметрам.

Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

2 Назначение и область применения

Блок питания (далее - БП) предназначен для питания различных электронных устройств стабилизированным напряжением постоянного тока.

БП рассчитан на круглосуточную работу при температуре от 0°C до +40° С и относительной влажности воздуха до 90%.

Питание БП осуществляется от сети переменного тока, а также, при необходимости, от внешнего резервного источника напряжения.

3 Транспортировка и хранение

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69

4 Правила монтажа

Монтаж БП должен производиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Выбор БП основан на том, сколько устройств в системе и сколько потребляет каждое из них.

Монтаж БП рекомендуется выполнять в доступном месте, для удобства его обслуживания.

К выходам блока питания подключаются сначала потребители системы, а затем сеть переменного тока.

Характеристики (Параметры могут быть изменены без уведомления)

	AP-D48/65	AP-D48/135
Питание	АС 110В~240В 50/60Гц	
Выход	52В 1,25А	52V 2,5А
Мощность	65Вт	130Вт
Пульсации	120mVp-p	
Выходной разъем	5.5*2.5мм	
Прочее	Защита от перенапряжения и короткого замыкания	
Размеры	118*50*32мм	152*62*38мм
Температура	Рабочая: 0°C~50°C Хранения: -40°C~70°C	
Влажность	Рабочая: 10%~90% без конденсата Хранения: 5%~90% без конденсата	

Корпус видеокамеры не должен иметь электрической связи с общим проводом. При использовании нескольких видеокамер, желательно чтобы между ними не было гальванической связи, т.е. каждый источник сигнала должен иметь свой блок питания, либо применяется гальваническая развязка.

6. Гарантия

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

7. Контактная информация

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте:

<http://amatek.su/>

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
194100 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Литовская, д.10
Тел. 8-800-707-10-40
(звонок по России бесплатный)
Эл. почта: remont@amatek.su

Информация о приобретении

_____ (Модель)

_____ (Дата продажи)

Продавец _____

Мп

Покупатель _____

Amatek

Блоки питания

AP-D48/65

AP-D48/135

Технический паспорт

Разработано в России. Изготовлено в Китае.

Изготовитель: WIRELESS-TEK TECHNOLOGY LIMITED,
BiaoFan Technology Building, BaoAn Avenue, FuYong
Town, Bao'An district, ShenZhen City, China

Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:
ООО Легарда, 194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д. 10, лит. А пом.2-Н
Эл. почта: info@amatek.su
Тел.: 8-800-707-10-40

