

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

FALCON EYE



FE-IB2-30



Назначение: Сетевая IP видеочамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видеочамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видеочамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по POE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Модель	FE-IB2-30
Сенсор	GC2053 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Чувствительность	0.01 Люкс(Цвет) / 0 Люкс(ИК Вкл.)
Скорость затвора	Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек.
Объектив	3.6 мм@F2.0: горизонталь: ~82°
Крепление объектива	M12
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
День/Ночь	Авто, с ИК фильтром
Интеллектуальная ИК подсветка	Есть
Интеллектуальная белая подсветка	Есть
Кодек видео	H.264+/H.265+/H.264/H.265
Кодек аудио	Нет
Профиль H.264	Base/Main/High профиль
Профиль H.265	Main профиль
Битрейт	11 Кбит/с~8192 Кбит/с
Максимальное разрешение	2 Мп (1920 × 1080)
Основной поток	50Hz: 25к/с 1080P(1920 × 1080), 25к/с 960P(1280 × 960), 25к/с 720P(1280 × 720) 60Hz:30к/с 1080P(1920 × 1080), 30к/с 960P(1280 × 960), 30к/с 720P(1280 × 720)
Второй поток	50Hz: 25к/с D1(704 × 576),25к/с CIF(352 × 288); 60Hz:30к/с D1(704 × 480),30к/с, CIF(352 × 240)
Настройки изображения	Яркость / Контраст / Насыщенность / Цветность / Резкость
DWDR	Есть
DNR	Есть
BLC	Есть
HLC	Есть
ROI	Есть
Антитуман	Нет
Переворот	Есть
Функции тревоги	Детектор движения, детектор людей, детектор саботажа
Функции аналитики	Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости
Сетевые протоколы	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Совместимость	Onvif(Profile S), CGI
Безопасность	Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, маска видео

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud2.falconeye.su
Мобильные платформы	Мобильное приложение FE DVR 2.0
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт
Микрофон	Нет
Поддержка SD карт	Нет
Условия эксплуатации	-40 °C ~ +60 °C, влажность до 95% (без конденсата)
Напряжение питания	12 В ± 10%
POE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 7 Ватт
Исполнение	IP67
Размеры	66 x 69 x 165.6 мм (с кронштейном)
Комплект поставки	Видеокамера, паспорт, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления