

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Novicam™ дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Novicam™ несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства упаковки при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убыток.
2. Услуги по гарантинному обслуживанию могут быть оказаны в период окончания гарантинного срока и только по предъявлению потребителем вместе с фактическим изделием гарантинного талона с чеком предоставленным на нем штампом ОТК. Novicam™ может потребовать от потребителя представления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантинном талоне. Novicam™ может отказаться в бесплатном гарантинном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантинное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Novicam™.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;*
 - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Novicam™;
 - 5.4. повреждения или модификации в результате:
 - a). неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или по-вреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
 - b). использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
 - c). использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
 - d). ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Novicam™ или официальными сервис-центрами Novicam™;
 - e). регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с Novicam™;
 - f). небрежного обращения;
 - 5.5. нечастых случаев пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебаний напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молний, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.
 - a). По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
 - b). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
 - другого имущества;
 - жизни и здоровья людей;
 - окружающей среды.
8. После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение притягательности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характер нагрузки, величина уреженного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, сверхвременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Техническом паспорте изделия.

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (ACL)

Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru

Собрано в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

© Copyright 2022 Novicam™




novicam

ВИДЕОКАМЕРА 4в1

LITE 23

v.1496



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Видеокамера Novicam LITE 23 производства компании Novicam создана на основе новейших технологий аналогового сигнала высокого разрешения – TVI, AHD, CVI. Данные технологии сочетают в себе легкость и удобство использования аналоговых видеокамер и высокое разрешение цифровых, позволяют передавать видеосигнал на расстояние до 500 метров и дает возможность модернизировать оборудование на объекте до Full HD разрешения, используя существующие коммуникации, без необходимости прокладки новых кабелей.

Видеокамеры используют прогрессивный CMOS сенсор с разрешением Full HD, что позволяет получить четкое и качественное изображение, причем картина передается без задержек и потерь. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный

ЦБ сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 20 метров. В результате повышается качество изображения, в ночном режиме пропадает цветовой шум и, как следствие, уменьшается размер файла при записи на DVR. Практический дизайн удобен для монтажа, позволяет регулировать направление обзора и подходит для использования внутри помещения.

Novicam LITE 23 с мегапикельным объективом 3.6 мм идеально подходит в качестве обзорной видеокамеры, позволяющей различить мельчайшие детали и может быть установлена в школах, подъездах, парковках, автозаправках, офисах, квартирах, магазинах, торговых центрах.

ОСОБЕННОСТИ

- 1080p прогрессивная матрица 1/2.9" CMOS
- 4 в 1: TVI, AHD, CVI и Аналог
- Мегапикельный объектив с ИК-коррекцией
- Дальность передачи сигнала до 500 м
- ИК-подсветка 20 м, механический ИК-фильтр
- Класс защиты IP67

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

КОМПЛЕКТАЦИЯ

▪ Камера –	1 шт.	▪ Руководство пользователя –	1 шт.
▪ Форма для точного монтажа –	1 шт.	▪ Технический паспорт изделия –	1 шт.
▪ Крепежный комплект –	1 шт.		

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	LITE 23 (v.1496)
---------------	------------------

ИСПОЛНЕНИЕ

Тип камеры	Уличная всепогодная
------------	---------------------

Исполнение корпуса	Пуля
--------------------	------

ЭЛЕКТРОНИКА

Матрица	1/2.9" 2.1 Mp Прогрессивная CMOS F37
---------	--------------------------------------

Максимальное разрешение	1080p
-------------------------	-------

TV система Операционная система	TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL/NTSC)
-----------------------------------	---

Графический интерфейс	OSD меню, UTC
-----------------------	---------------

Чувствительность	0.1 люкс (0 люкс ИК вкл.)
------------------	---------------------------

ИК-фильтр	Механический
-----------	--------------

Электронный затвор	Авто (1/25~1/25600 с)
--------------------	-----------------------

Соотношение сигнал/шум	>50 дБ
------------------------	--------

Гамма-коррекция	Авто
-----------------	------

Система синхронизации	Внутренняя
-----------------------	------------

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Настройка изображения	Яркость, Четкость, Насыщенность, Контраст
-----------------------	---

Баланс белого	Авто / Вручную
---------------	----------------

Контроль усиления (AGC)	Есть
-------------------------	------

Компенсация задней засветки (BLC)	Есть
-----------------------------------	------

Широкий динамич. диапазон (WDR)	D-WDR
---------------------------------	-------

Технология шумоподавления	2D-DNR / 3D-DNR
---------------------------	-----------------

Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ режим
-----------------	---------------------------

AVPC (автокомп. поврежд. пикселей)	Есть
------------------------------------	------

ОПТИКА

Объектив	2 Mp с ИК-коррекцией
----------	----------------------

Фокусное расстояние	3.6 мм
---------------------	--------

Угол обзора по диагонали	91°
Угол обзора по горизонтали	76°
Угол обзора по вертикали	42°
Тип крепления	Встроенное (M12)

ИК-ПОДСВЕТКА

Дальность и угол ИК	20 метров, 35° основной/ до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	20000 часов

ИНТЕРФЕЙСЫ

Видеовыходы	1 × BNC: (TVI/AHD/CVI) 1080p 25/30 к/с (CVBS) 960H 25/30 к/с Выбор режима работы осуществляется при помощи кнопки-переключателя удержанием в течение 5 сек.
-------------	---

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	Пыле-влаго защищена: IP67
Дальность передачи видео	до 500 метров (при использовании кабеля RG6U) до 100 метров (при использовании кабеля UTP CAT5e без использования дополнительного оборудования)
Размеры (Ø×д)	Ø68×166 мм
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Энергопотребление	DC 12 В ±10% 0.25 А (ИК вкл.), 3 Вт

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam™ гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam™ по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam™.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam™ будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 54 90). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam™, но выпускавшаяся сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.