

ST-CE310LR



USB считыватель UHF карт ST-CE310LR

USB считыватель предназначен для работы с UHF картами стандарта ISO-18000-6C, ISO-18000-6B и может использоваться как для автоматизации ввода данных с карт в различных программных приложениях, так и для программирования UHF карт. Считыватель ST-CE310LR подключается к компьютеру через USB порт и является инструментом повышения производительности и упрощает ввод и программирование данных. Для трансляции кода карт в приложения может работать в режиме эмуляции клавиатуры. С использованием инструментария для интеграторов и разработчиков данный считыватель может быть интегрирован в любые приложения: логистика, защита библиотечных фондов, безопасность, сельское хозяйство и др.



Функциональные параметры

- Поддерживает UHF карты стандарта ISO-18000-6C, ISO-18000-6B
- Расстояние считывания до 10 см, расстояние записи до 5 см
- Значительно увеличивает производительность ввода и программирования данных
- Звуковая и световая индикация
- Режим эмуляции клавиатуры при считывании кода карт
- Для интеграции в сторонние приложения имеется SDK
- Совместим с Windows® 7, Vista, XP, 2000 и Windows Server 2003, 2008

Технические параметры

Параметры	Значение
Считыватель:	UHF, 865-868 МГц
Расстояние чтения/записи:	10/5 см
Радиоинтерфейс:	ISO-18000-6C, ISO-18000-6B
Питание:	5 В пост. тока, через USB порт
Потребляемый ток:	190 мА
Интерфейсы:	USB 1.1
Класс защиты:	IP52
Рабочая температура:	от 0 до +45 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 90%
Вес:	80 г
Габариты:	139x86x22 мм