

ПАСПОРТ

ТС-Н332N Spec:

I2W/W/4mm/V4.0

2Мп поворотная IP камера



Lite Series

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Tiandy

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
 - вблизи** источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах** скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства.

Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Производитель: TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD ROOM 312, COMPLEX BUILDING, NO.8, HAITAI HUAKE SECOND ROAD, HUAYUAN INDUSTRIAL ZONE (OUTSIDE THE RING), BINHAI HIGH TECH ZONE, TIANJIN, CHINA.

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Дата производства: см. на упаковке.

1. Технические характеристики

Камера	
Сенсор	1/2.8" CMOS
Сигнал	PAL/NTSC
Мин. Освещение	Цвет: 0,02 люкс @ (F1.6, ACG вкл), Ч / Б: 0 люкс с ИК
День Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	TWDR
Углы поворота	Поворот 0°~360°, Наклон 0°~80°, Вращение 0°~360°
Zoom	2X (цифровой)
Объектив	
Тип	фиксированный
Фокус	4 мм (минимальное расстояние до объекта)
Угол обзора	Горизонтальный: 82,4° Вертикальный: 45,4° Диагональное: 96,2°
Диафрагма	F2.0, фиксированная
Поворот/наклон	
Диапазон поворота	350°
Скорость поворота	35°/с
Диапазон наклона	0°~115°(Default 90°)
Наклонная скорость	19°/с
3D позиция	нет
Предустановки	256
Память положения	да
Подсветка	
ИК-светодиоды	4
ИК-диапазон	20м
Белые светодиоды	1 (поддерживает вспышку)
Стандарт сжатия	
Видео кодеки	S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H
Битрейт видео	осн. поток: 32кбит/с~4мбит/с, доп. поток: 32кбит/с~1мбит/с
Аудио кодеки	G.711A/G.711U
Частота дискретизации	8кГц/16кГц
Изображение	
Макс. Разрешение	2688x1520
Основной поток	PAL:25к/с(2688x1520, 2560x1440, 2304x1296,1920x1080, 1280x720) NTSC:24к/с (2688x1520, 2560x1440) 30к/с (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Доп. поток	PAL:25к/с (704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30к/с (704x480,704x240,352x240,640x360)
Третий поток	-
HLC	да
WDR	DWDR
Баланс белого	Автоматический/Полуавто/Ручной/Солнце/Нейтральный свет/Теплый свет/Натриевая лампа / лампа накаливания / заблокированный белый баланс
AGC	да
ROI	нет
Наложение изображения	нет
Приватное маскирование	да, 4 области
OSD	16 16, 24 24,32 32, 48 48, 64x64, 96x96, настраиваемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 8 областей

Дополнительные особенности	
Источники тревог	Диск переполнен, Ошибка чтения / записи диска, Конфликт IP-адресов, Конфликт MAC-адресов
Видео Аналитика	Нет
Early Warning(EW)	Да
Auto-Tracking	Да (детектор человека)
Сеть	
Протоколы	HTTP/TCP/UDP/DHCP/RTMP/RTSP/FTP/NTP/DNS
Совместимость системы	ONVIF(PROFILE S/T),SDK,CGI,RTSP
Удаленное подключение	Yes
Клиент	≤2
Веб-версия	Web6
Интерфейсы	
Встроенный динамик	да
Интерфейс подключения	1 RJ45 10M / 100M
Встроенный микрофон	да
Кнопка сброса	да
Бортовая память	Встроенный слот для карт MicroSD, до 512 ГБ
Общее	
Язык веб-клиента	Русский, Китайский, Английский, и др.
Условия хранения	-10...45°, 0~95% RH
Питание	DC12В ± 25%
Обогрев	нет
Потребляемая мощность	макс: 3,7Вт
Материал	Пластик
Размеры устройства	Ф95x160мм (Ф80x113мм)
Масса нетто	0,38 кг

2. Описание

2.1 Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеокамера	3	Паспорт
2	Крепежный комплект		