

ПАСПОРТ

TC-C32RN Spec:

I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2

2Мп IP камера уличного исполнения



Spark Series

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте** устройство.
- **Не касайтесь линзы** объектива руками.
- **Не устанавливайте устройство:**
 - вблизи** источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);
 - в местах** скопления пыли и других загрязнений;
 - в зоне** действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства.

Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Производитель: TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD ROOM 312, COMPLEX BUILDING, NO.8, HAITAI HUAKE SECOND ROAD, HUAYUAN INDUSTRIAL ZONE (OUTSIDE THE RING), BINHAI HIGH TECH ZONE, TIANJIN, CHINA..

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861) 201-52-41.

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Дата производства: см. на упаковке.

1. Технические характеристики

Камера	
Сенсор	два сенсора 1/3" CMOS
Сигнал	PAL/NTSC
Мин. Освещение	Цвет: 0,02 люкс @ (F1.6, ACG вкл), Ч/Б: 0 люкс с ИК
День Ночь	Механический ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	DWDR
Углы поворота	Поворот 0°~360°, Наклон 0°~80°, Вращение 0°~360°
Объектив	
Тип	Фиксированный
Фокус	два 2,8 мм
Крепление объектива	M12
Диафрагма	F1.6, фиксированная
FOV	
Подсветка тип	ИК
ИК-светодиоды	6
ИК-диапазон	50м
Длина волны	850нм
Белые светодиоды	-
Стандарт сжатия	
Видео кодеки	S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H
Битрейт видео	32кбит/с~4мбит/с
Аудио кодеки	G.711A/G.711U
Частота дискретизации	8кГц/16кГц
Изображение	
Макс. Разрешение	1920x1080
Основной поток	PAL:25к/с(1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC:30к/с (1920x1080,1280x720,704x576,640x480)
Доп. поток	PAL:25к/с (704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30к/с (704x480,704x240,352x240,640x360)
Третий поток	-
BLC	да
HLC	да
AGC	да
3D DNR	да
Баланс белого	Автоматический/Полуавто/Ручной/Солнце/Нейтральный свет/Теплый свет/Натриевая лампа / лампа накаливания / заблокированный белый баланс

ROI	-
OSD	16*16/32*32/48*48, настраиваемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 8 областей
Изображение наложения	-
Приватное маскирование	да, 4 области
Антитуман	да
Дополнительные особенности	
Источники тревог	Диск переполнен, Ошибка чтения / записи диска, Конфликт IP-адресов, Конфликт MAC-адресов
Видео Аналитика	-
Сеть	
ANR	-
Протоколы	HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP,IPv4,SSH,RTSP
Совместимость системы	ONVIF Profile S/T,CGI,MILSTONE
Удаленное подключение	2
Клиент	Easy7
Мобильный клиент	EasyLive Plus
Веб-версия	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Интерфейсы	
Интерфейс подключения	1 RJ45 10M / 100M
Аудио	-
Тревожный вход и выход	-
Встроенный микрофон	да
Встроенный динамик	-
Кнопка сброса	-
Бортовая память	-
Общее	
Язык веб-клиента	Русский, Китайский, Английский, и др.
Условия эксплуатации	-30... 60, 0...95% RH
Условия хранения	-30... 60, 0...95% RH
Питание	DC12В ± 25% / PoE
Потребляемая мощность	макс: 8Вт (802.3af)
Защита	IP67
Размеры упаковки	133x260мм
Размеры устройства	310x140x130мм
Масса брутто	0,87 кг
Масса нетто	0,67 кг

2. Описание

2.1 Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеокамера	3	Паспорт
2	Крепежный комплект		

2.2 Внешний вид



2.3 Размеры

